# Exzellente Bildqualität

Mit der HP Photosmart 812 Digitalkamera gelingen erstklassige Digitalaufnahmen so einfach wie Schnappschüsse. Die Kamera verfügt über einen 4,13 Megapixel Sensor mit 21fachem Zoom (3fach optisch, 7fach digital) für ultrascharfe Nahaufnahmen und erstklassige Bildqualität. Die 3,8 cm LCD-Anzeige, HP Instant Share und der Anschluss für eine Dockingstation machen diese Kamera extrem praktisch. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, Videos und Sounds aufzuzeichnen. Eine 16 MB Secure Digital Speicherkarte zum Abspeichern zusätzlicher Fotos ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

#### Erstklassige Bildqualität und leistungsfähige, bedienerfreundliche Technik.

- 4,13 Megapixel Sensor für hochauflösende Digitalaufnahmen, die sogar in der Vergrößerung beeindrucken.
- 21 facher Zoom (3fach optisch/7fach digital) für mehr Flexibilität und Kreativität.
- Raffinierte Video- und Sound-Aufnahmefunktionen nehmen Sie bis zu 60 Sekunden Video mit Audiospur auf oder bringen Sie Ihre Fotos mit Kommentaren oder Hintergrundgeräuschen noch besser zur Geltung.
- Erweiterbarer Fotospeicher durch Steckplatz für Secure Digital Speicherkarten (16-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten).
- Über die 3,8 cm LCD-Anzeige können Sie Ihre Fotoaufnahmen sofort beautachten.

#### HP Instant Share – Machen Sie eine Aufnahme und wählen Sie die gewünschte Adresse für den Versand oder zum Speichern aus.

 Legen Sie Zielorte für Ihre Aufnahmen fest. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen, werden die Bilder automatisch per E-Mail versandt, ausgedruckt oder geladen.



 Sie können zahlreiche unterschiedliche Zielorte (E-Mail-Adressen, Drucker, PCs) im Kameraspeicher erfassen und aufbewahren.

## Dockingstation (optional) zum schnellen und bequemen Anschließen an Ihren PC oder Mac.

- Über die Dockingstation schließen Sie die Kamera in einem einzigen, einfachen Arbeitsschritt an den Computer an. So können Sie Ihre Fotos bequem herunterladen, per E-Mail verschicken oder ausdrucken.
- Integrierter Wechselstromadapter zum einfachen Wiederaufladen von Akkus (vier NiMH-Akkus vom Typ AA sind im Lieferumfang enthalten).
- Möglichkeit zum Betrachten der Bilder auf Ihrem Fernsehschirm.

#### Eine intelligente Kamera mit intelligenten, bedienerfreundlichen Funktionen.

- Ausdrucken Ihrer Fotos ohne Einschalten des PCs und ohne Herunterladen von Dateien (direkter Fotodruck).
- Kompaktes, attraktives Design.
- Topleistung bei niedrigem Batterieverbrauch (es sind lediglich zwei Alkalibatterien oder Akkus vom Typ AA erforderlich).
- Anwenderfreundliche Software mit intuitiven HP Symbolen und Menüs.
- Schnelle und sichere 16 MB Secure Digital Speicherkarte zum Speichern Ihrer Fotos.
- Kompatibel mit den meisten g\u00e4ngigen Betriebssystemen, z. B. Windows\u00a8 98/2000/ME/XP oder Mac OS ab Version 9.1 bzw. OS X ab Version 10.1.2.





### **HP** Photosmart 812 Digitalkamera

#### Technische Daten

Auflösung	Gesamtauflösung: 4,13 Megapixel (2384 x 1734 Punkte insgesam Effektive Auflösung: 3,92 Megapixel (2304 x 1734 effektive Punkte)
Speicher	16 MB Secure Digital Speicherkarte (im Lieferumfang enthalten), Fotoqualität BEST (2272 x 1712 Pixel): 5 Aufnahmen; BETTER/Voreinstellung (2272 x 1712 Pixel): 14 Aufnahmen; BETTER (1136 x 848 Pixel): 28 Aufnahmen auf 16 MB Secure COD (1136 x 848 Pixel): 56 Aufnahmen auf 16 MB Secure
A	Digital Karte. Dateiformat: DCF 1.0-Komprimierung (JPEG).
Ausgabedateiformate	JPEG
Farbtiefe	30-Bit (10 Bit x 3 Farben)
Objektiv 	~ 0,40 m bis unendlich (Weitwinkel/Tele) ~ 0,14 m bis unendlich (Makro)
Zoom	21fach (3fach optisch (entspricht $37 - 111 \text{ mm}/35 \text{ mm}$ äquivalent) 7fach digital)
Belichtungssteuerung	Belichtungsautomatik (Auto/Auto mit Rote-Augen-Reduzierung) und manuellem Strobe (ein/aus)
Blende	7,6 – 22,8 mm Brennweite f2,6 und f4,8
Belichtungsausgleich	Automatisch
Verschlussgeschwindigkeit	12 – 1/2000 Sek.
Verschlussvorlaufzeit	0,25 Sek.
Aufnahmeprogramme	Standbild, Selbstauslöser, Video und Sound
Fokus	TTL (durch das Objektiv)
Empfindlichkeit	ISO 100, 200
Messung	TTL-Messung (durch das Objektiv, zentriert)
Weißabgleich	Auto
Farbkontrolle	Farbe
Selbstauslöser	10 Sekunden Vorlaufzeit
Sucher	Optischer Entfernungsmesser
Blitz	Auto, automatische Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts", manueller Blitz/Strobe (aktiviert/deaktiviert)
Tonerfassung	30 Sek.
Videoerfassung	60 Sek. MPEG-Format, 15 fps, Videoauflösung 288 x 216
LCD-Display	3,8 cm LCD-Farbanzeige für Bildvorschau bzwPrüfung
Bildeinstellung	Löschfunktion, DPOF (Digitaler Druckbefehl), Abspielen, Vergrößern Drehen
Netzanschluss	Eingangsspannung: 100 bis 240 V ~ ( $\pm 10$ %), 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz) Universal-Wechselstromadapter: Eingangsspannung 100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Ausgang 3,3 V Gleichstrom, 1,5 A; 2 Standardbatterien vom Typ AA Foto-Lithium, Alkali oder NiMH
Schnittstelle	Docking-Anschluss für HP Digitalkamera-Dockingstation;
	Anschluss für Wechselstromadapter;
	8-poliger Kombianschluss USB (kompatibel mit USB 2.0); Videoausgang
Im Lieferumfang enthaltene Software	HP Bildverarbeitungs-Software für Microsoft® Windows und Macintosh
Mindestsystem- anforderungen	Pentium 166 MHz oder schneller, 32 MB RAM, 180 MB freier Festplattenspeicher, SVGA-Farbbildschirm mit 800 x 600 Pixel und 16 Bit Farbtiefe, CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstelle, Windows® 98/98 SE/ME/2000/XP Mindestens für Macintosh®: PowerPC-Prozessor mit 233 MHz, 64 MB RAM, 180 MB freier Festplattenspeicher, Farbbildschirm mit 800 x 600 Pixel und 16 Bit Farbtiefe, CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstell, Mac OS ab Version 9.1 (OS X ab Version 10.1.2)
Softwarekompatibilität	Windows® (98/2000/XP/ME), Mac OS (ab Version 9.1, OS X ab Version 10.1.2)
Abmessungen (B x T x H)	Gerät ohne Verpackung: $95 \times 41 \times 70$ mm Mit Verpackung: $240 \times 183 \times 110$ mm
Produktgewicht (ohne Batterien)	Gerät ohne Verpackung: 200 g Mit Verpackung: 1000 g
Energy Star	Ja
Gewährleistung	1 Jahr
Kompatible HP Produkte	HP Photosmart 8881 Digitalkamera-Dockingstation C8881A HP Photosmart 1115 Farbdrucker C8639A; HP Photosmart 1215 Farbdrucker C8401A; HP Photosmart 1315 Farbdrucker C8634A; HP Photosmart 100 Fotodrucker (10 x 15 cm) C8441A; HP CD-RW C4504A; HP Pavilions 8T0511616







#### Bestellinformationen

ProdNr.	Beschreibung
Q2146A	HP Photosmart 812 Digitalkamera, 16 MB Secure Digital Karte, 2 Foto Lithiumbatterien, Trageschlaufe, Software-CP, Installationsposter, Benutzer-handbuch, USB-Kabel, USB-Hastkabel für Drucker- verbindung, Tiffen-Katalog, Zubehör-Flyer, Garantiekarte, Docking-Einsatz
	Optionales Zubehör
C8881A	HP Photosmart 8881 Digitalkamera-Dockingstation mit Wechselstromadapter und 4 AA NiMH-Akkus
C8882A	Wechselstromadapter (3,3V) für Standalonekamera (nicht erforderlich für Käufer von C8881A oder Q2148A)
Y1789A	Digitalkamera-Starterkit: Ladegerät, 4 AA NiMH-Akkus, Kameratasche
	Unterstüetzte Speicherkarten
	8 MB Secure Digital Karte
	16 MB Secure Digital Karte
	32 MB Secure Digital Karte
	64 MB Secure Digital Karte
	128 MB Secure Digital Karte
	Adapter für CompactFlash- Karte/Secure Digital Karte
	Zubehör
	USB-Kabel, USB-Hostkabel für Verbindung zum Drucker, A/V-Kabel

Mit Ihrer HP Photosmart 812 Digitalkamera und dem HP Photosmart 100 Fotodrucker produzieren Sie fertige Fotos im Handumdrehen – in den eigenen vier Wänden.

- Direktdruck von Fotos aus der Digitalkamera über USB-Kabel oder Dockingstation (optional).
- Exzellente Fotoqualität durch HP PhotoREt III Precision Technology.
- Randloser Fotodruck mit dem neuartigen HP Fotopapier zum Abziehen (10 x 15 cm).
- Praktisches LCD-Display für schnelle und einfache Bedienung.



Windows ist ein Warenzeichen von Microsoft Corp. in den USA. Alle weiteren genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Änderungen vorbehalten.

5980-8872DEE

Das Energy Star Logo ist keine EPA-Gewähr für Produkte und Dienstleistungen.

© Hewlett-Packard Company 03/02

#### http://www.hp-expo.com

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

#### Kundeninformations-Zentren:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute) Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute) Österreich: Telefon 0810/006080, Ortstarif

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Tel. 01 80/5 25 81 43 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes innerhalb der Gewährleistung:

Tel. 0810/006080 (Ortstarif), für HP Taschenrechner über Ermis Data, Tel.: 01-504 20 21

#### **HP Online Informationsdienste:**

Internet http://www.hewlett-packard.de HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

(Österreich - 0660-8128) CompuServe: GO HP